Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311 от производителя

Москва, Россия

Назначение
Реле напряжения РНПП-311 предназначено для отключения нагрузки 380В/50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с продолжительностью не менее 0, 02 сек, нарушении амплитудной симметрии сетевого напряжения (перекосе фаз), обрыве и нарушении последовательности фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку. Также используются в устройствах, где необходимо осуществлять постоянный контроль наличия, качества и полнофазности сетевого напряжения, например в схемах АВР. Заменяет реле типа ЕЛ-11, ЕЛ-13, РКФ, РН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное фазное напряжение, В---------- 220

Номинальное межфазное напряжение, В---------- 380
Частота сети, Гц---------- 45/55

Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umax/ Umln, % от номинального ---------- 5?25

Фиксированная величина межфазной асимметрии напряжений, В ---------- 50?55
Фиксированная задержка срабатывания по Umln, сек---------- 10

Фиксированное время срабатывания по Umax, сек---------- 0, 1
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более,

чем на 30В от выставленной уставки по Umin---------- 0, 1
Фиксированное время срабатывания при недопустимой асимметрии напряжений

между фазами, при обрыве одной либо двух фаз, сек ---------- 0, 1
Время автоматического, повторного включения после восстановления

параметров напряжения, сек---------- 10
Напряжение катушки пускателя, В переменного----------~110/380

Напряжение катушки пускателя, В п

Цена: **1 049 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Андрей, Анна	**(495) 789-88-68**	**123007, г. Москва , 2-ой Магистральный тупик д. №7а**